

STAVEBNÉ RÁDIO

DMR116

- Funguje iba na batérie Makita LXT a G (14,4 V / 18 V) a na 230 V s dodaným adaptérom.
- Vynikajúca kvalita zvuku vďaka výkonným stereo reproduktorm (max. 2 x 3,5W).
- Veľký digitálny LCD displej s podsvietením a prehľadnými číslicami.
- Pokrýva pásma FM aj AM.
- Digitálny tuner s 5 predvolbami a automatickým vyhľadávaním staníc.
- Vybavený prípojkou Aux (prepojovací kábel nie je súčasťou dodávky).
- Vybavený funkciou budíka a časovača.
- Až 31 hodín potešenia z počúvania na 1 plné nabitie batérie s 5,0 Ah batériou.
- Flexibilná FM anténa sa dá ľahko odpojiť a uložiť do krytu priestoru pre batérie.
- Lepšie chránené proti vniknutiu prachu a vlhkosti.
- Upozornenie: Toto stavebné rádio nie je vhodné na použitie ako nabíjačka telefónov alebo batérií.
- Poznámka: Ni-Cd a Ni-MH batérie Makita nie sú vhodné.
- Kompatibilné s akumulátormi:
 - 18 V : 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
 - 14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah
 - 18 V G-séria: 1,5 Ah
 - 14,4 V G-séria: 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	14,4 V / 18 V
Rozsah pásma (FM)	87,5 - 108,00 MHz
Rozsah pásma (AM)	522 - 1710 kHz
Max. výkon 18 V	2 x 3,5 W
Max. výkon 14,4 V	2 x 2,2 W
Bluetooth	Nie
USB port	Nie
Rozmery (D x Š x V)	257 x 163 x 302 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,1 - 4,7 kg



Dodávané príslušenstvo

SE00000078

AC adaptér



Odporúčané príslušenstvo

Sady akumulátorov v systainery

LXT 14,4 V

LXT 18 V

Akumulátor Li-Ion (G-Séria)

Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)

Nabíjačky Li-Ion G-Serie 14,4 V - 18 V

