

MENIČ NAPÄTIA

BAC01

- Menič napätia pre použitie s prenosnými napájacími zdrojmi Makita (PDC01, PDC1200)
- Mení jednosmerný prúd na striedavý prúd.
- Nabíjanie akumulátorov, mobilných zariadení alebo použitie s elektrickým náradím, kde nie je dostupná elektrická sieť
- Približná doba nepretržitej prevádzky s PDC1200: nabitie až 7. akumulátorov BL4040 4,0 Ah alebo 8. akumulátorov BL1860B 6,0 Ah
- 8 hodín 50" LCD televízor TOSHIBA /REGZA 50M540/
- Vhodný ako núdzový zdroj energie
- 2 x výstup AC zásuvka 230 V / 2 x výstup USB port typ "A" (DC 5 V / 2.4 A) / 2 x výstup USB port typ "C" (PD 30 W) / 1 x výstup zásuvka zapalovača (DC 12 V / 10 A)
- Prepínače výstupov s LED podsvietením signalizujúce zapnutie / vypnutie výstupu zásuvky
- 7-stupňová LED svetelná indikácia výstupu napätia, 7 LED kontrolka začne blikať keď samotný výstup striedavého prúdu dosiahne 1450 W
- Automatické vypnutie a varovný zvukový signál pri preťažení, vysokej teplote, nízkej kapacity akumulátora alebo iných závad
- Možnosť spojiť pomocou klipov so systainermi Makita
- Dodávané bez prenosných napájacích zdrojov



Technické parametre

Výstup AC	2 x 230 V
Max. výstup napätia (PDC1200 / PDC01)	1 400 / 750 W
Maximálny výkon	2 800 W
Energetická kapacita (PDC1200)	1206 Wh
Indikátor výstupu	Áno
Rozmery (D x Š x V)	395 x 345 x 163 mm
Hmotnosť (EPTA)	7,3 – 16,2 kg

Odporúčané príslušenstvo

Prenosný napájací zdroj

