

NABÍJACÍ KUFOR

BCC01

- Nabíjací kufor pre nabíjanie XGT 40 V max akumulátorov v ôsmych portoch.
- Nabíjanie v štyroch portoch súčasne, po nabití, automaticky začne nabíjať akumulátory v ďalších portoch.
- Možnosť nabíjania aj LXT 18 V a 14,4 V akumulátory pomocou adaptéra ADP10 (nie je súčasťou balenia).
- Veľkosť nabíjacieho kufra totožný so systainerom typ 4, prispôsobené na pripojenie k všetkým typom systainerom Makita.
- Dve veľké otočné rukoväte umožňujú ľahkú manipuláciu a prenos.
- Vrchný kryt je odnímateľný, možnosť uskladnenia vertikálne alebo horizontálne.
- Otvor pre použitie vysiacieho zámku za účelom ochrany proti krádeži.
- Nabíjací konektor s poistkou proti náhodnému vytiahnutiu.
- LED kontrolky indukujúce stav nabíjania.
- Trieda istenia IPX4.
- Pracovná teplota do 0°.
- Dĺžka napájacie kábla 2 m.
- Dodávané so sieťovým adaptérom DC4002.



Technické parametre

Menovité napätie batérie	XGT 36 V, LXT 18 V, LXT 14,4 V
Počet nabíjacích portov	8 (prepínané v jednotkách so štyrmi portami)
Maximálny výstupný prúd	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Maximálny výstupný výkon	230,4 W
Celková nabíjateľná kapacita	2 304 Wh
Rozmery (D x Š x V)	295 x 407 x 320 mm
Hmotnosť (EPTA)	6,5 - 7,5 kg
Časy nabíjania 4 ks XGT akumulátorov: BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL405 / BL4080	75 / 90 / 145 / 175 / 280 min
Časy nabíjania 8 ks XGT akumulátorov: BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL405 / BL4080	150 / 180 / 290 / 350 / 560 min
Časy nabíjania 4 ks LXT akumulátorov: BL1830B / BL1850B / BL1860B	80 / 135 / 160 min
Časy nabíjania 8 ks LXT akumulátorov: BL1830B / BL1850B / BL1860B	160 / 270 / 320 min





Dodávané príslušenstvo

DC4002

Sieťový adaptér AC 230 V

