STAVEBNÉ RÁDIO

DMR115

- Stavebné rádio pre použitie s lítium-iónovými batériami Makita (10,8 V - 18 V). Pracuje tiež na sieti vďaka dodávanému sieťovému adaptéru.
- Vybavené DAB a DAB + (digitálne zvukové vysielanie), svetovým štandardom pre príjem digitálneho rádia bez šumu.
- Vybavené dvoma bočnými reproduktormi a veľkým basovým reproduktorom v spodnej časti pre hlboký a kvalitný zvuk.
- Vstavaný ekvalizér so 7 predvoľbami.
- Bluetooth na bezdrôtový prenos hudby.
- Robustný kryt s tlmičmi nárazov na rohoch a kovovými profilmi na ochranu ovládacieho panela.
- Automatické vypínanie pri nízkom napätí, aby sa zabránilo hlbokému vybitiu batérie.
- Osvetlená obrazovka LCD sa rozsvieti na 15 sekúnd po dotyku otočného prepínača alebo iného tlačidla.
- 3,5 mm konektor na prednej strane pre externé zdroje, ako napríklad MP3 prehrávač, iPod alebo Discman (prepojovací kábel nie je dodávaný).
- USB pripojenie pre nabíjanie mobilných zariadení.
- Krytie IP65 je určené pre maximálnu odolnosť proti poveternostným vplyvom a vode.
- Kompatibilné s akumulátormi:
  18 V : 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah
  12 V max: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Rozsah pásma (FM)	87,5 - 108 MHz
Frekvencia (DAB)	174,928 - 239,200 MHz
Rozsah pásma (DAB+)	174,928 – 239,200 MHz
Max. výkon 18 V	2 x 5 W + 25 W
Verzia Bluetooth	5.0
Max. dosah pripojenia	30 m
Optimálny dosah pripojenia	10 m
USB port	Typ A pre DC5 V / 2,4 A
Rozmery (D x Š x V)	268 x 164 x 295 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,8 – 5,5 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

SE00000679
Sieťový adaptér AC 230



Odporúčané príslušenstvo

Sady akumulátorov v systainery



CXT 12 V max



LXT 14,4 V



LXT 18 V



Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie)



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



© www.makita.sk