AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO

MR001G

- Autorádio pre použitie s lítium-iónovými batériami Makita (12Vmax - 40Vmax) funguje aj na sieťové napájanie vďaka dodávanému sieťovému adaptéru.
- Digitálny tuner s 5 predvoľbami a automatickým vyhľadávaním staníc.
- Vynikajúca kvalita zvuku vďaka výkonným stereofónnym reproduktorom.
- Až 31 hodín prehrávania pri maximálnej hlasitosti na jedno nabitie batérie (6,0 Ah).
- Robustné puzdro s tlmičmi nárazov v rohoch a kovovými profilmi na ochranu ovládacieho panela.
- Automatické vypnutie pri nízkom napätí, aby sa zabránilo hlbokému vybitiu batérie.
- Podsvietená obrazovka LCD sa rozsvieti na pätnásť sekúnd po dotyku otočného gombíka alebo ľubovoľného tlačidla.
- Pripojenie 3,5 mm jack na prednej a vnútornej priehradke na batériu pre externý zdroj, napríklad MP3 prehrávač (pripojovací kábel nie je súčasťou dodávky).
- Flexibilná FM anténa sa dá ľahko oddeliť a uložiť do krytu priehradky na batériu.
- Vďaka konštrukcii chránenej proti striekajúcej vode (IP65) rádio znesie všetky dažďové prehánky.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky so sieťovým adaptérom
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
  18 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  12 V max: 4,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	12Vmax / 14,4V / 18V / 36 V
Maximálny výkon	2 x 5 W
Frekvenčné pásma	AM-FM
Rozsah pásma (AM)	520 - 1710 kHz
Rozsah pásma (FM)	87,50 - 108 MHz
Trieda tesnenia	IP65
Rozmery (D x Š x V)	280 x 171 x 298 mm
Čistá hmotnosť	4,3 kg

Dodávané príslušenstvo

SE00000078
Sieťový adaptér



Odporúčané príslušenstvo

XGT sady v systainery



Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



© www.makita.sk