AKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÉ RÁDIO

MR007G

- Akumulátorový rádiový prijímač napájaný batériami CXT (12 V max), LXT (14,4 V / 18 V) a XGT (40 V max) alebo na sieťové napájanie
- Vybavené DAB a DAB+ (Digital Audio Broadcasting), svetovým štandardom pre príjem digitálneho rádia bez šumu.
- Odolné prevedenie so zabudovanou anténou v rukoväti
- Vysokokvalitný zvuk získaný vďaka dvom výškovým reproduktorom a basovému reproduktoru
- Multi-Amplifier systém pre čistý zvuk aj pri vysokej hlasitosti
- Vybavené bluetooth triedou 2 s možným dosahom až 30 m pri dobrých rádiových podmienkach (optimálny dosah je 10 m)
- Vybavený ekvalizérom, ktorý vám umožní vybrať si jeden zo siedmich režimov vylepšenia zvuku
  Signalizácia zvoleného zvukového režimu pomocou farebnej LED diódy
- Odolné voči prachu a slabému dažďu (trieda istenia IP65)
- Pogumovaná rukoväť je nastaviteľná o 90°
- Digitálny podsvietený displej
- Vybavený USB portom pre nabíjanie mobilných zariadení (DC 5V / 2,4A x 1)
- Vďaka AUX vstupu a bluetooth technológii ho možno po pripojení ďalšieho audio zdroja použiť ako stereo reproduktor
- Dodávané bez batérií a nabíjačky so sieťovým adaptérom
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
  18 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  12 V max: 4,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	12Vmax / 18V / 36 V
Maximálny výkon	2 x 4,9 W
Frekvenčné pásma	FM / DAB / DAB+
Rozsah pásma (FM)	87,50 - 108 MHz
Rozsah pásma (DAB)	174,928 - 239,200 MHz
Rozsah pásma (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth	Áno
Verzia Bluetooth	5.0
Optimálna vzdialenosť prenosu	do 10 m
Maximálny výkon	40 V Max: 2 x 5 W + 25 W
Maximálny výkon	18 V: 2 x 5 W + 25 W
Maximálny výkon	12 V Max: 2 x 2 W + 10 W
Výdrž akumulátorov na jedno nabitie	40 V Max XGT BL4040 4,0 Ah: 19h
Výdrž akumulátorov na jedno nabitie	18 V LXT BL1860 6,0 Ah: 20h
Výdrž akumulátorov na jedno nabitie	12 V Max CXT BL1041 4,0 Ah: 16h

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

SE00000101
Sieťový adaptér 230 V



Odporúčané príslušenstvo

191L29-0
Akumulátor BL4020 2,0 Ah



191B36-3
Akumulátor BL4025 2,5 Ah



632N72-7
Akumulátor BL4040 4,0 Ah

191E07-8
Rýchlonabíjačka DC40RA



191J81-6
Sada 2 x BL4025 + DC40RA



632F69-9
Akumulátor BL1860B 6,0 Ah

197280-8
Akumulátor BL1850B 5,0 Ah



197265-4
Akumulátor BL1840B 4,0 Ah



197599-5
Akumulátor BL1830B 3,0 Ah



195584-2
Rýchlonabíjačka DC18RC



197396-9
Akumulátor BL1021B 2,0 Ah



197406-2
Akumulátor BL1041B 4,0 Ah



197363-4
Nabíjačka DC10SB



XGT sady v systainery



Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)

© www.makita.sk