

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

UR100DZ

- Ľahký kompaktný akumulátorový vyžínač na dokášanie pri okrajoch trávnik a okolo prekážok so sklopným dorazom.
- Nastaviteľná dĺžka rýchchloupínaním od 1.229 mm do 1.433 mm.
- Jednoduchá obsluha, nastaviteľná rukoväť.
- Nastaviteľný uhol žacieho ústrojenstva v 5 stupňoch a otočný o 180°.
- Žacia hlava so systémom BUMP & FIELD (automatické vysúvanie lanka úderom o zem)
- Dodávaný bez akumulátora a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 12 V max: 5,0 / 4,0 / 2,0 / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V
Maximálny výkon	130 W
Voľnobežné otáčky	10 000 min ⁻¹
Šírka záberu (žacia hlava / plast.nôž)	260 / 230 mm
Max. hrúbka silónu	1,65 mm
Závit vretena	M8 x 1.25RH
Rozmery (D x Š x V)	835 – 1 185 x 267 x 210 – 315 mm
Hmotnosť (EPTA)	1,9 – 2,1 kg
Triax. vibračné vrtanie (a _H)	2,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku (L _{pA})	75,8 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	- dB (A)
Odchýlka (K)	2,84 dB (A)



Dodávané príslušenstvo

125516-5

Ramenný popruh

783202-0

Imbusový kľúč 4x70 mm

198854-8

Žacia hlava



Odporúčané príslušenstvo

CXT 12 V max

Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie)

198848-3

Hlava s plastovým nožom

198851-4

Plastový nôž

198854-8

Žacia hlava

E-01731

Žacie lanko

E-01747

Žacie lanko

E-01753

Žacie lanko

E-02733

Žacie lanko

