

AKUMULÁTOROVÁ NOŽNICA NA ŽIVÉ PLOTY

UH008GZ

- Akumulátorová nožnica na živé ploty XGT, ideálna na strihanie hrubších konárov
- Plynulá regulácia otáčok s prepínačom vario a predvoľbou 3 maximálnych rýchlostí.
- Nožnica s obojstranným smerom strihu pre optimálnestrihanie. Nožnice nabrúsené na oboch stranách (horná a dolná čepeľ so zaostrenými zubami).
- Odpružené zavesenie motora, prevodovky a žacej lišty v kryte zaisťuje nízku úroveň vibrácií.
- Otočná rukoväť umožňuje pohodlnú prácu vo všetkých polohách.
- Vďaka vyššiemu pracovnému napätiu systému XGT je stroj veľmi výkonný a vydrží aj nepretržitú prácu pri vysokom zaťažení.
- Blmotor - bezuhlíkový motor: robustný, výkonný a extrémne účinný, dosahuje väčšiu autonómiu na jedno nabitie batérie.
- Elektrická bezpečnostná brzda zastaví nože ihneď po uvoľnení stroja oboma rukami.
- XPT (eXtreme Protection technology): rôzne konštrukčné detaily zaručujú najlepšiu odolnosť voči prachu a vode na trhu.
- Kompatibilný s WetGuard/IPX4: stroj odolá striekaniu vody zo všetkých smerov (za predpokladu, že je priehradka na batérie zatvorená).
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Typ batérie	Li-Ion
Počet strihov za minútu	0 - 5000 min ⁻¹
Rozostup nožov	35 mm
Maximálna hrúbka vetvy	21,5 mm
Efektívna dĺžka strihu	60 cm
Rozmery (D x Š x V)	1120 x 223 x 191 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,3 - 4,9 kg
Triax. hodnota vibrácií (a _h)	3,1 m/s ²
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s ²
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	93 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L _{pA})	82 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)



Dodávané príslušenstvo

459121-9

PVC kryt nožnice 60 cm

Odporúčané príslušenstvo

632N72-7

Akumulátor BL4040 4,0 Ah

191B36-3

Akumulátor BL4025 2,5 Ah

191L29-0

Akumulátor BL4020 2,0 Ah

191E07-8

Rýchlonabíjačka DC40RA

191J81-6

2x akumulátor BL4025 + rýchlonabíjačka DC40RA v systainery

191J97-1

2x akumulátor BL4040 + rýchlonabíjačka DC40RA v systainery

