STAVEBNÉ RÁDIO S FUNKCIOU NABÍJANIA AKUMULÁTOROV

DMR301

- Stavebné rádio pre použitie s Li -ion akumulátormi Makita (10,8 V - 18 V). Funguje aj na sieťové napájanie vďaka pribalenému sieťovému adaptéru.
- Počas prehrávania hudby je možné nabíjať akumulátory CXT/LXT.
- Vybavený DAB a DAB+ (digitálne zvukové vysielanie), svetovým štandardom pre príjem digitálneho rádia bez šumu.
- Vybavený technológiou Bluetooth na bezdrôtové streamovanie hudby.
- Disponuje USB 5V výstupom pre nabíjanie mobilných zariadení.
- Pripojenie 3,5 mm konektor v prednej a vnútornej časti priestoru pre batériu na pripojenie externého zdroja (prepojovací kábel nie je súčasťou dodávky).
- Vďaka konštrukcii odolnej voči striekajúcej vode (IP64) vydrží rádio akékoľvek dažďové prehánky.
- Kompatibilné s akumulátormi:
  18 V : 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah
  12 V max: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Rozsah pásma (FM)	87,5 - 108 MHz
Rozsah pásma (DAB)	174,928 - 239,200 MHz
Rozsah pásma (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Max. výkon 18 V	2 x 3,5 W
Max. výkon 14,4 V	2 x 2,2 W
Max. výkon 12 V max	2 x 1,2 W
Verzia Bluetooth	5.0
Max. dosah pripojenia	30 m
Optimálny dosah pripojenia	10 m
USB port	Typ A pre DC5 V / 2,4 A
Rozmery (D x Š x V)	282 x 163 x 294 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,9 - 6,6 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

SE00000101
Sieťový adaptér AC 230 V



Odporúčané príslušenstvo

LXT 14,4 V 

LXT 18 V 

CXT 12 V max 

Sady akumulátorov v systainery 

Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie) 

Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie) 

© www.makita.sk