STAVEBNÉ RÁDIO

DMR110N

- Vynikajúca kvalita zvuku vďaka výkonným stereo reproduktorom.
- Až 31 hodín prehrávania na jedno nabitie batérie (6,0 Ah).
- Robustné puzdro s tlmičmi na rohoch a kovovými profilmi na ochranu ovládacieho panela.
- Vybavené DAB a DAB+ (Digital Audio Broadcasting), svetovým štandardom pre príjem digitálneho rádia bez šumu.
- Nízkonapäťové automatické vypnutie, aby sa zabránilo hlbokému vybitiu batérie.
- Podsvietený LCD displej sa rozsvieti na pätnásť sekúnd po dotyku otočného gombíka alebo akéhokoľvek tlačidla.
- Flexibilná FM anténa sa dá ľahko odpojiť a uložiť do krytu priestoru pre batérie.
- Vďaka konštrukcii odolnej voči striekajúcej vode (IP64) odolá rádio akémukoľvek dažďu.
- AUX vstup pre externé zdroje zvuku.
- Kompatibilné s akumulátormi:
  18 V : 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah
  12 V max: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Rozsah pásma (FM)	87,5 - 108,00 MHz
Rozsah pásma (DAB)	174,928 - 239,200 MHz
Rozsah pásma (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Max. výkon 18 V	2 x 3,5 W
Max. výkon 14,4 V	2 x 2,2 W
Max. výkon 12 V max	2 x 2 W
Bluetooth	Nie
USB port	Nie
Rozmery (D x Š x V)	280 x 163 x 302 mm
Hmotnosť (EPTA)	3,9 - 4,6 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

SE00000265
AC adaptér



Odporúčané príslušenstvo

LXT 14,4 V 

CXT 12 V max 

Sady akumulátorov v systainery 

LXT 18 V 

Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie) 

Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie) 

© www.makita.sk