# AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S LAMPOU

## DMR056

- Kempingová lampa s rádiom a funkciou Bluetooth
- Tri svetelné modý, teplé biele, denné biele a prírodné biele s rozptilom 270° a 360°
- Vrchné bodové svetlo, dva módy svietenia, trvalé a výstražné
- Pamäťový efekt, pri opätovnom zapnutí lampy sa zapne pri poslednom použitom režime lampy
  LCD digitálny displej rádia
- Vybavený DAB a DAB + (Digital Audio Broadcasting), svetovým štandardom pre nerušený príjem digitálneho rozhlasu.
- Automatické vyhľadávanie staníc s 9 pamäťovými miestami v rozsahu pásmiem FM
  Vybavený Bluetooth na bezdrôtové streamovanie hudby.
- Má pripojenie USB 5 V pre jednoduché nabíjanie mobilných zariadení
- Praktický držiak na zavesenie
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi:
  18 V : 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah




## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Menovité napätie batérie | 14,4 V / 18 V |
| Rozsah pásma (FM) | 87,5 - 108,00 MHz |
| Rozsah pásma (DAB) | 174,928 - 239,200 MHz |
| Rozsah pásma (DAB+) | 174,928 - 239,200 MHz |
| Max. výkon 18 V | 3,0 W |
| Max. výkon 14,4 V | 2,4 W |
| Verzia Bluetooth | 5.0 |
| Max. dosah pripojenia | 30 m |
| Optimálny dosah pripojenia | 10 m |
| USB port | Type A DC5 V / 2,4 A |
| Rozmery (D x Š x V) | 126 x 127 x 240 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 0,98 – 1,6 kg |
| Zdroj svetla | 20 LED |
| Zdroj svetla bodové | 1 LED |
| Hlavné svetlo | |


© www.makita.sk

## Dodávané príslušenstvo

SE00001178
Popruh na zavesienie s hákom



## Odporúčané príslušenstvo

LXT 14,4 V



LXT 18 V



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



Sady akumulátorov v systainery





© www.makita.sk