STAVEBNÉ RÁDIO

DMR108N

- Vybavený technológiou Bluetooth® na bezdrôtové pripojenie mobilného zariadenia na prehrávanie hudby
- Kompatibilné s 10,8 V, 12V max CXT, 14,4V a 18V LXT lítium-iónovými batériami
- Veľký digitálny LCD displej s podsvietením a prehľadnými číslicami.
- Rozsah pásma FM / AM (87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz)
- Digitálny tuner s 5 predvoľbami a automatickým vyhľadávaním kanálov.
- Disponuje USB 5V výstupom pre jednoduché nabíjanie mobilných zariadení.
- Pripojenie 3,5 mm jack v prednej časti a vnútri priehradky na batérie pre pripojenie externého zdroja (prepojovací kábel nie je súčasťou balenia).
- Vynikajúca kvalita zvuku vďaka veľkým, výkonným stereo reproduktorom (max. 2 x 3,5 W)
- RDS displej (FM): názov stanice, typ programu, text rádia, rok/deň, dátum/deň a frekvencia.
- Vybavený funkciou budíka a časovača.
- Trieda istenia IP64
- Dodávané s napájacím zdrojom 230 V, bez batérie a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi:
  18 V : 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah
  12 V max: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  10,8 V: 1,5 Ah / 1,3 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Rozsah pásma (FM)	87,5 - 108 MHz
Rozsah pásma (AM)	522-1710 kHz
Max. výkon 18 V	2 x 3,5 W
Max. výkon 14,4 V	2 x 2,2 W
Max. výkon 12 V max	2 x 1,2 W
Verzia Bluetooth	5.0
Max. dosah pripojenia	30 m
Optimálny dosah pripojenia	10 m
USB port	Typ A pre DC5 V / 1,0 A
Rozmery (D x Š x V)	262 x 163 x 294 mm
Čistá hmotnosť	4,3 - 4,9 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

SE00000101
Sieťový adaptér



Odporúčané príslušenstvo

Li - ion 10,8



CXT 12 V max



LXT 14,4 V



LXT 18 V



Nabíjačky Li-Ion 7,2 V - 10,8 V tyčový tvar



Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie)



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



Sady akumulátorov v systainery



© www.makita.sk